

En cas d'interférence dommageable avec une réception radio ou télévision, vérifiable en mettant le dispositif successivement en positions marche et arrêt, l'utilisateur est invité à tenter de corriger cette interférence en prenant l'une ou l'autre des dispositions suivantes :


- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une sortie dans un circuit différent de celui où le récepteur est lui-même connecté.
- Requérir l'aide ou les conseils d'un technicien expérimenté en radio/TV.

Notice pour le Canada

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

10. Spécifications

Portée	200 m (650 pieds) selon puissance du laser
Précision	
Fine:	6 mm (1/4") standard
Large:	12 mm (1/2") standard
La précision réelle dépend de l'importance du rayon et de la distance séparant l'émetteur du récepteur.	
Hauteur de réception	25 cm (9,75") pour la fenêtre de détection
Angle de réception	360°
Indicateur d'aplomb	+/- 5 °
Données environnementales (récepteur)	Imperméable; IP67



Alimentation du récepteur	Batterie rechargeable NiMh ; temps de chargement : 12 heures
Durée de vie de la batterie	Environ 25-30 heures (selon utilisation et température)
Alimentation de la télécommande	12-24V cordon d'alimentation pour prise d'allume-cigares
Distance d'utilisation	20 m (65') entre récepteur et report cabine
Type de fixation	
LMR 360R	Brides OU Aimants
LMD 360R	fixation par ventouse
Taille	
LMR 360R	375 x 75 x 107mm (14 3/4" x 3" x 4 ") (selon collier)
LMD 360R	105 x 20 x 197mm (4 1/8" x 3/4" x 7 3/4")
Poids	
LMR 360R avec fixation magnétique	2700 gr.
LMR 360R avec brides	3350 gr.
LMD 360R	250 gr.

11. Garantie fabricant internationale

DECLARATION DE GARANTIE POUR MATERIEL

Le fabricant garantit à l'utilisateur final d'origine (« Client ») du produit l'absence de défaut de fabrication et de matériau sur ce